

PREM POWER 4500 EAG ОДНОФАЗНИЙ ГЕНЕРАТОР



Альтернатор:

Тип:
Макс. потужність:
Фактор потужності:

Синхронний, 1-фазний, AVR з щітками
5,0 кВА
1

Двигун:

Тип:

Об'єм:
Макс. потужність:
Паливо:
Система старту:
Витрати при 75 % навантаженні:

BRIGGS & STRATTON

OHV, 1 циліндровий, 4 тактний, повітряне охолодження
305 см³
10 к.с.
неетилований бензин
електрична
2,56 л/г

Генераторна установка:

Напруга:
Частота:
Макс. потужність:
Кількість обертів:
Паливний бак:
Розміри:
Вага:
Стандартна комплектація:

230 В
50 Гц
4,5 кВА
3000 об/хв
16 л
830x560x550 мм(Д x Ш x В)
53 кг
1-фазна розетка 16A Schuko
1-фазна розетка 32A CEE
Магнітно-термальний перемикач

Додатково для замовлення:

Датчик рівня оливи
Акумулятор.